

# 構内灯、街路灯、防犯灯 / 主な仕様

## SAEC-L\*\*T

共通仕様



項目	仕様
定格電圧	AC100/200V
使用周囲温度	-10~40°C
使用周囲湿度	85%RH以下 (注1)

項目	仕様
構成	電源一体型
保護構造	防雨タイプ
接続	口出し線

注1: 結露なし

個別仕様

	SAEC-L10T	SAEC-L14T	SAEC-L18T
対象水銀灯	40W	80W	100W
入力容量 (VA) (注2)	15以下	19以下	28以下
定格消費電力 (W)	7.5	9.5	15.5
直下照度 (lx) (注3)	約21	約27	約40
本体外形W/D/H (mm)	296×129×182		
質量 (kg)	約1.5		

外形図／照度分布図 ▶ P.28

安全規格 … 電気用品安全法適合 (PSE)

注2: AC100Vでの入力容量です。

注3: 器具角度5° における直下照度です。

各形式の詳細 (外形図 / 材質 / 接続 / 取付け / 照度分布) は、ホームページよりダウンロードできます。

## 使用上の注意

### SAECシリーズ 使用上の注意

- ✗ 腐食性ガス (硫黄成分等) の発生する場所で、使用しないでください。故障の原因となる場合があります。
- ✗ 取り付け時、取り外し時、及び、器具清掃時は、必ず電源をお切りください。感電の原因となる場合があります。
- ✗ 内部ユニットをぬれた手で触ったり、水のかかる場所で、使用しないでください。感電や故障の原因となる場合があります。
- ✗ 万一水や異物が混入した場合は、直ちに電源を切り、購入された販売店または、当社までご相談ください。
- ✗ センサー付機器、点滅器などによっては、使用いただけない場合があります。
- ✗ 調光器との接続はできません。
- ✗ 器具に破損等が生じた場合、直ちに使用を中止してください。
- ✗ 落としたり、物をぶついたりして傷をつけないでください。故障の原因となる場合があります。
- ✗ 分解や改造をしないでください。故障や事故の原因となる場合があります。
- ✗ 光を直視しないでください。目を痛める原因となる場合があります。
- ✗ 定格電圧以外で、使用しないでください。故障や事故の原因となる場合があります。
- ✗ 防雨構造を備えていない製品に付きましては、風雨のあたらない屋内でご使用ください。